

INVERSORES

MODELO **INVC140**

LIGERO

Montaje de estructura fácil de manipular.

PRECISIÓN

Soldadura con mayor precisión.



AHORRO

Bajo consumo, 40% menos que la tradicional

RÁPIDO

Arranque o inicio de arco de manera inmediata.

| MODELO | INVC300 | INVC200 | INVC160 | INVC140 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Voltaje de entrada [Volts] | 220 / 440 Monofásica / Trifásica | 220 Monofásica | 110 / 220 Monofásica | 110 / 220 Monofásica |
| Frecuencia [Hertz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Corriente de salida [Amperes] | 20 - 300 | 20 - 200 | 20 - 160 | 20 - 140 |
| Ciclo de trabajo [60%] | 300 Amperes | 200 Amperes | 160 Amperes | 140 Amperes |
| Ciclo de trabajo [100%] | 250 Amperes | 160 Amperes | 124 Amperes | 110 Amperes |
| Consumo de energía [KVA] | 11 | 8 | 7 | 4.5 |
| Voltaje sin carga [Volts] | 80 | 78 | 56 | 56 |
| Voltaje con carga [Volts] | 29 | 24.7 | 25.6 | 25.4 |
| Dimensiones (W x D x H) [mm] | 210 x 450 x 300 | 180 x 360 x 280 | 150 x 75 x 300 | 115 x 265 x 260 |
| Peso [Kg] | 14.5 | 10.5 | 9 | 7 |



- Montaje de estructura
- Ciclos de trabajo de 60%
- Ahorro hasta 40% de energía
- Mantenimiento industrial y de servicios