Ficha Tecnica

ENERGÍA

GENERADOR 6.5 KW 110-220 V

DESCRIPCIÓN:

Generador MPower 6.5 KW, 110/220V. Potente Motor 4 tiempos de 13HP. Arranque eléctrico, incluye batería. Equipo portátil de fácil operación para la generación de energía eléctrica. Ideal para uso como generador de emergencia, para uso doméstico, empresarial o industrial según sus necesidades. Equipo indispensable en proyectos de construcción, talleres y para operar herramientas eléctricas. Por su bajo consumo de combustible y bajo costo de mantenimiento este generador es uno de los más eficientes del mercado. Está montado en un resistente bastidor tubular, incluye manubrios y ruedas para su fácil transportación dentro de espacios de trabajo reducidos. Tanque de combustible de gran capacidad que se traduce en una gran autonomía de trabajo capaz de suministrar electricidad durante un largo periodo de tiempo. Su panel cuenta con voltímetro, 2 tomas de corriente 110V, 2 tomas de corriente 220V, salida DC 12V y toma a tierra.

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

GENERADOR 6.5 KW 110-220 V

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia Eléctrica Máxima (filtro): 6.5 KW
- Silencioso (filtro):No / Abierto
- Voltaje / Frecuencia: 110 - 220V / 60 Hz monofásico
- Autonomía: 12 Hr.
- Modelo Motor: 188FD-6500E
- Tipo de motor: Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima: 13 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 88 x 64 mm
- Desplazamiento: 389 ml
- Compresión: 8.0:1
- Torque Máximo: 23 N.m / 2, 500 RPM
- Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto
- Arranque (filtro): Eléctrico/Retráctil.
- Filtro de Aire: Dual.
- Capacidad de Aceite: 1.1. L
- Capacidad tanque de combustible: 25 L.
- Consumo de combustible: 2 L / Hr

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

GENERADOR 6.5 KW 110-220 V

VENTAJAS:

* Incluye: kit ruedas, manubrios y batería.
* Contamos con amplio refaccionamiento para su mantenimiento.

Modelo	6500E
Tipo de generador	Eléctrico
Caballos de fuerza HP	13 HP
AC Potencia promedio (W)	6,000
AC Potencia máxima (W)	6,500
AC Voltaje promedio (V)	110 - 220
Frecuencia (Hz)	60
Velocidad promedio (RPM)	3,600
Capacidad de combustible (Lts)	25 (7 Galones)
Capacidad de aceite (Lts)	1.1
Tipo de motor	4 - Tiempos - Enfriado por aire 1 cilindro. Válvulas a la cabeza OHV
Opción batería	Si (21 AH)
Opción marcha	Si
Kit de ruedas y manubrio	Si
Peso neto (Kg)	84
Peso bruto (Kg)	87
Dimensiones L x A x A (mm)	730 x 575 x 595
Arranque	Manual y Eléctrico

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx