

Ficha Técnica

TORRE DE ILUMINACIÓN 4 FOCOS 1000 W SIN GENERADOR

DESCRIPCIÓN:

La torre de iluminación MPower es la mejor solución de iluminación portátil. Estas torres cuentan con un sistema manual de elevación máxima del mástil a 4.8 metros y 4 focos de 1000 W. Esta unidad requiere de poco mantenimiento y se conecta directo a un generador de corriente para poder trabajarla sin ninguna complicación. Su chasis cuenta con base para albergar un generador MPower de 6500W y con extensiones que brindan una mejor estabilidad al suelo.

Las torres de iluminación son el equipo indispensable para muchos sitios de construcción donde se realizan trabajos nocturnos o en interiores donde no llega la luz natural. Son una parte esencial de los trabajos realizados en lugares remotos o de difícil acceso, como en el sector de la minería, industrial, carreteras y bosques donde se dificulta la accesibilidad. Por su diseño abatible son fáciles de transportar en remolques compactos o camionetas.

Si las necesidades de sus proyectos requieren menor iluminación, se cuenta con torre de iluminación con 2 focos de 1000W. Las torres de iluminación MPower no incluyen el generador.



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



Ficha Técnica

TORRE DE ILUMINACIÓN 4 FOCOS 1000 W SIN GENERADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de lámparas (filtro): 4 Focos 1000 W Aditivo Metálico.
- Número de balastos: 2 / 1000W
- Altura Máxima del Mástil: 4.8 m
- Potencia Eléctrica: 4000 W
- Voltaje / Frecuencia: 220V / 60 Hz
- Diámetro de llanta: Llanta antiponchadura
- Peso Bruto: 200 Kg
- Peso Neto: 200 Kg
- Dimensiones: 2570 x 1400 x 1550 mm



VENTAJAS:

- Accesorios: Manijas Laterales para transporte y estabilizadores.
- REQUIERE poco mantenimiento.
- Mejor estabilidad al suelo.
- Fácil de transportar.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



Ficha Técnica

TORRE DE ILUMINACIÓN 4 FOCOS 1000 W SIN GENERADOR

DATOS TÉCNICOS:



Modelo • TI4000SL

Voltaje • 220 Volts

No. de focos • 4 de 1000 Watts

Balastos 1000W • 2 a 220 Volts

Winches • 2

Interruptor de encendido • 2

Altura máxima • 4,800 mm

Peso • 200 Kg

Generador recomendado • 6500E Watts

Cables de uso rudo 4x4 • 2

Material • Acero reforzado

Método de transporte • Llantas antiponchaduras cuenta con manijas laterales para transporte

Llantas • 2

Dirección de iluminación • 2 (opcional)

Dimensión transporte • 2,570x1,400x1,550 mm

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

HAZ CLICK AQUÍ:



EQUI
CONSTRUCTOR